

NOTA PARA PROFESIONAL:

La Habilitación de Locales para **VENTAS DE PIROTECNIA (UNICAMENTE)** debe cumplir con los requisitos específicos para estos locales indicados en la Ordenanza N° 11.666/01, además de la Ordenanza N° 14.529 para habilitación Comercial de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Consultar texto de estas ordenanzas en web: <http://electronico.copaipa.org.ar>

DATOS QUE SE DEBE AGREGAR EN LA PLANTA Y EN EL INFORME TECNICO

- En la Planta del Local se debe dibujar los mobiliarios (indicar estanterías, mostrador, etc.) y el lugar de estibado de los productos, para verificar Artículos 18 y 19 de la Ordenanza, relacionado a la instalación eléctrica (ubicación de bocas con respecto a estos).
- En el Informe Técnico (conforme a la CTM-004) se debe agregar como **Punto 10)** para informar tipo de montaje de las cañerías en el local, según lo requerido en el Artículo 18 de la Ordenanza.
- En el rotulo o caratula se debe agregar el siguiente dato

Rubro: VENTAS DE PIROTECNIA (UNICAMENTE)

POR RAZONES DE SEGURIDAD, se requiere de esta modificaciones en la instalación eléctrica del local, durante la temporada de venta.

Alternativa 1: El Local posee su propio Tablero Eléctrico.

En este caso se debe instalar en la pared contiguo al gabinete del tablero un cartel con la siguiente leyenda (altura de texto 30mm),

**CORTAR LA CORRIENTE
DESPUES DEL HORARIO
DE ATENCION A CLIENTES**

- Se debe agregar la fotografía del cartel junto al tablero (para verificar “símbolo de riesgo eléctrico” en la puerta del gabinete y el texto del cartel).
- Se debe agregar en el Punto 2 del Informe Técnico la siguiente instrucción ... “Se notifica al Propietario y al Responsable del Local Comercial la maniobra que se debe realizar al final de la jornada de venta”.

Alternativa 2: El Tablero Eléctrico es compartido con la Vivienda.

Se debe desconectar y retirar todos los tomacorrientes y colocar “tapas ciegas” en las cajas. En la planta se deben borrar los símbolos de los tomacorrientes y se agregar en la Planta la siguiente leyenda.

NOTA: Los tomacorrientes están anulados por la temporada de venta.

- Luego de la temporada se debe reconectar los tomacorrientes.